



SetApp omvormer status en systeem indicaties

Uw omvormer heeft een schakelaar en drie onder elkaar gekleurde leds die informatie geven over het PV-systeem, zoals status, fouten of prestaties. De volgende tabellen geven een overzicht van de mogelijke combinaties van leds en schakelaar positie en wat ze betekenen.

<https://www.solaredge.com/nl/leds>






Belangrijkste indicaties

Omschrijving	Led
Omvormer communiceert met het monitoring platform	Elke combinatie van leds waarbij de blauwe led <u>constant</u> aan is 
PV-systeem produceert energie	Elke combinatie van leds waarbij de groene led <u>constant</u> aan is 
AC-netwerk is aangesloten maar het PV-systeem produceert geen energie	Elke combinatie van leds waarbij de groene led <u>knippert</u> 
Systeemfout	Elke combinatie van leds waarbij de rode led <u>constant</u> aan is 

Systeeminformatie

Betekenis	Schakelaar positie	Led
Power optimizers niet gekoppeld S_OK		Groene led knippert, blauwe constant aan 
Power optimizers niet gekoppeld Geen S_OK		Groene led knippert 
Power optimizers aan het koppelen		Alle leds knipperen gelijktijdig 
Opstarten / Netwerk monitoring		Groene en blauwe leds knipperen gelijktijdig 
Systeem produceert energie S_OK		Groene en blauwe leds constant aan 
Systeem produceert energie Geen S_OK		Groene led constant aan 

Standby-by modus (geen energieproductie) S_OK		Groene led knippert langzaam, blauwe constant aan
Standby-by modus (geen energieproductie) Geen S_OK		Groene led knippert langzaam
Omvormer is UIT (SafeDC) S_OK		Groene led knippert, blauwe constant aan
Omvormer is UIT (SafeDC) Geen S_OK		Groene led knippert
Omvormer is UIT (DC niet veilig) S_OK		Groene en rode leds knipperen, blauwe constant aan
Omvormer is UIT (DC niet veilig) Geen S_OK		Groene en rode leds knipperen

Omvormer configuratie of opnieuw opstarten		Rode, groene en blauwe leds constant aan 
Omvormer firmware aan het upgraden		Rode, groene en blauwe leds knipperen opeenvolgend 
Geen AC-vermogen		Alle leds uit 
Systeemfout		Rode led contact aan 

Opmerking: S_OK betekent dat er verbinding is met het SolarEdge monitoring platform.

Energieproductie als percentage van het nominaal AC-piekvermogen

Betekenis	Schakelaar positie	Led
Percentage energieproductie: 0 - 33%		Groene led constant aan 
Percentage energieproductie: 33 - 66 %		Blauwe led constant aan 
Percentage energieproductie: 66 - 100 %		Groene en blauwe leds constant aan 